



QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | 300W | 600W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 51932

KOD EAN: 5901878519326

PRODUCENT: QOLTEC

MOC ZNAMIONOWA: 300W

MOC CAŁKOWITA (CHWILOWA): 600W (5 SEKUND)

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 230V

PRZEBIEG NAPIĘCIA NA WYJŚCIU: CZYSTA FALA
SINUSOIDALNA

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50HZ

PRĄD JAŁOWY: $\leq 0.55A$

SPRAWNOŚĆ: 89%

CHŁODZENIE: WENTYLATOR

PORTY USB: 5V/2A

ZABEZPIECZENIA: UVP/OVP/OC/OTP/SCP

ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNĄ POLARYZACJĄ:
BEZPIECZNIK

ZASTOSOWANIE: NIE WIĘCEJ NIŻ 300W . PRZED
PODŁĄCZENIEM SPRAWDŹ MOC URZĄDZENIA ! SPRZĘT
KUCHENNY : LODÓWKA, ZAMRAŻARKA SPRZĘT
BIUROWY: LAPTOP, KOMPUTER, DRUKARKA INNE:
ELEKTRONARZĘDZIA, TV, KONSOLA DO GIER, RADIO,
SPRZĘT MUZYCZNY, PIEC DO CO

MATERIAŁ: ALUMINIUM

TEMPERATURA PRACY: $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: $-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

INFORMACJE DODATKOWE: NIE ZAKRYWAJ OTWORÓW
WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA PAMIĘTAJ O
PRAWIDŁOWYM PODŁĄCZENIU PRZEWODÓW I
POLARYZACJI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO ! FUNKCJA
MIĘKKIEGO STARTU

WYMIARY (G/D X SZ X W): 105 X 200 X 55 MM

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 1 X PRZETWORNICA 2 X

BEZPIECZNIK 1 X ZESTAW PRZEWODÓW 1 X KLUCZ

MONTAŻOWY 1 X KARTA GWARANCYJNA 1 X INSTRUKCJA

OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 145

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 250

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 72

WAGA NETTO [KG]: 0.767

WAGA BRUTTO [KG]: 0.948

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

PRZETWORNICA NAPIĘCIA CZYLI MOBILNA ENERGIA W CZYSTYM WYDANIU



PRZETWORNICA MARKI QOLTEC TO **CZYSTY SINUS**, WYTWARZA PRĄD TAKI SAM JAK W GNIAZDKU 230V, ZAPEWNIĄC BEZPIECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ. ŚWIETNIE SPRAWDZI SIĘ ZARÓWNO **PODCZAS PRZERW W DOSTAWACH PRĄDU**, JAK I **PODCZAS PODRÓŻY**, GDY NIE MAMY DOSTĘPU DO GNIAZDKA.

WYBIERAJĄC ODPOWIEDNIĄ PRZETWORNICĘ WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA **WARTOŚĆ MOCY I NAPIĘCIE AKUMULATORA, KTÓRE MUSI BYĆ ZGODNE Z PODANYM NA PRZETWORNICY** BY ZAPEWNIĆ NASZYM SPRZĘTOM ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY. ISTOTNA JEST RÓWNIEŻ **ILOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ** NP. PODŁĄCZAJĄC LAPTOP I DRUKARKĘ, MOC OBU URZĄDZEŃ NALEŻY **ZSUMOWAĆ**. PAMIĘTAJMY, ŻE POBIERANA MOC JAKĄ POTRZEBUJE PODŁĄCZONE URZĄDZENIE NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI **85% MOCY ZNAMIONOWEJ PRZETWORNICY**.

NIE TRĄĆ ENERGII W PODRÓŻY



PRODUKT IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ JAKO ŹRÓDŁO ENERGII W **KAMPERACH CZY PRZYCZEPACH PODCZAS WYJAZDÓW RODZINNYCH**. PLANUJESZ DŁUŻSZE WAKACJE NA POLU NAMIOTOWYM LUB NAD JEZIOREM I SZUKASZ SPOSOBU BY PODŁĄCZYĆ LAPTOPA LUB PODŁADOWAĆ TELEFON NA JACHCIE ? WARTO SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ. DZIĘKI PRZETWORNICY MARKI QOLTEC BĘDZIESZ MÓGŁ **ZASILIĆ SVOJE URZĄDZENIA W KAŻDYM MIEJSCU I CIESZYĆ SIĘ WYGODĄ I KOMFORTEM**. PRZETWORNICA NAPIĘCIA **BĘDZIE IDEALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII DLA POSIADACZY JACHTÓW I ŁODZI**. TO INTELIGENTNE URZĄDZENIE POZWOLI CI NA ZASILANIE SPRZĘTU PODCZAS DŁUGICH WYPRAW POZA DOMEM, **POSIADA PORT USB ORAZ GNIAZDA SIECIOWE**, DO KTÓRYCH MOŻNA PODPIĄĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. BEZ ŻADNYCH PRZESZKÓD MOŻESZ NAŁADOWAĆ TELEFON, LAPTOPA LUB PODŁĄCZYĆ INNE URZĄDZENIE, KTÓREGO MOC NIE PRZEKRACZA MOCY PRZETWORNICY. URZĄDZENIA **O MOCY DO 150W** TAKIE JAK SMARTFON CZY LAPTOP PODCZAS PODRÓŻY MOGĄ BYĆ ZASILANE ENERGIĄ POBRANĄ Z GNIAZDA ZAPALNICZKI. DO SPRZĘTÓW O WIĘKSZEJ MOCY ZALECAMY UŻYWAĆ AKUMULATORA O PARAMETRACH ZGODNYCH Z PRZETWORNICĄ.



W ZALEŻNOŚCI OD MOCY POBIERANEJ PRZEZ URZĄDZENIE PRZETWORNICA MOŻE ZASILIĆ :
SPRZĘT RTV : TV, KONSOLA DO GIER, SPRZĘT MUZYCZNY, RADIO,
SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO : ŁODÓWKA, ZAMRAŻARKA,
SPRZĘT BIUROWY: KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY,
INNE: ELEKTRONARZĘDZIA NP. WIERTARKA .



PRZETWORNICA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UŻYWANA NIE TYLKO W PODRÓŻY, ALE RÓWNIEŻ JAKO AWARYJNE ŹRÓDŁO ENERGII NP. PODTRZYMANIE PIECA CO LUB DO ZASILANIA SPRZĘTÓW JAKO ZASILACZ UPS PODCZAS CHWILOWEGO BRAKU ZASILANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ.

WYTRZYMAŁA I LEKKA OBUDOWA



OBUDOWA ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA Z **WYSOKIEJ JAKOŚCI ALUMINIUM ODPORNEJ NA WSTRZĄSY I USZKODZENIA MECHANICZNE**. TO IDEALNY WYBÓR DLA OSÓB LUBIĄCYCH DŁUGIE PODRÓŻE. DZIĘKI PRZETWORNICY Z WBUDOWANYM GNIAZDEM SIECIOWYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PRAWIE KAŻDEGO URZĄDZENIA WYMAGAJĄCEGO PODŁĄCZENIA DO GNIAZDKA. PRODUKT **POSIADA PORT USB** DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH I **WENTYLATOR DBAJĄCY O ODPOWIEDNIE CHŁODZENIE**.

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



PRODUKT WYPOSAŻONY W **SZEREG ZABEZPIECZEŃ**, KTÓRE GWARANTUJĄ **PEŁNĄ OCHRONĘ** DLA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ. DODATKOWO ZESTAW ZAWIERA **ZAPASOWY BEZPIECZNIK** BY ZAPEWNIĆ JAK NAJDŁUŻSZE DZIAŁANIE SPRZĘTU.

PRZETWORNICA POSIADA :

ZABEZPIECZENIE UVP - CHRONI URZĄDZENIA PRZED ZBYT NISKIM NAPIĘCIEM NA WYJŚCIU, KTÓRE MA WPŁYW NA STABILNOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE SCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE,

ZABEZPIECZENIE OVP - TO OCHRONA PRZED ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIEM WYJŚCIOWYM I USZKODZENIEM PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE OCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT WYSOKIM PRĄDEM NA LINII,

ZABEZPIECZENIE OTP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM.

ZAUFAŃIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. PRODUKT OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.