



QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH | ŁADOWANIE BATERII | UPS | 300W | 600W | 12V NA 230V | CZYSTY SINUS

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 51940

KOD EAN: 5901878519401

PRODUCENT: QOLTEC

MOC ZNAMIONOWA: 300W

MOC CAŁKOWITA (CHWILOWA): 600W (5 SEKUND)

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 230V

PRZEBIEG NAPIĘCIA NA WYJŚCIU: CZYSTA FALA
SINUSOIDALNA

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50 HZ $\pm$ 0.5HZ

ZNIEKSZTAŁCENIA FALI: THD<3%

ŁADOWANIE STAŁYM NAPIĘCIEM: 14.6 VDC

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO: 190 ~260 VAC

ŁADOWANIE STAŁYM PRĄDEM: 15 A

ŁADOWANIE BUFOROWE: 13.8 VDC

PRĄD WEJŚCIOWY: 10 A

PRĄD WYJŚCIOWY: 15 A

PRĄD JAŁOWY: >0.6A

SPRAWNOŚĆ: 90%

CHŁODZENIE: INTELIGENTNE CHŁODZENIE

PORTY USB: 5V/1A

ZABEZPIECZENIA: LVP/OVP/OC/OTP/SCP

ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNĄ POLARYZACJĄ:
BEZPIECZNIK

ZASTOSOWANIE: NIE WIĘCEJ NIŻ 300W . PRZED
PODŁĄCZENIEM SPRAWDŹ MOC URZĄDZENIA ! SPRZĘT
KUCHENNY : LODÓWKA, ZAMRAŻARKA SPRZĘT
BIUROWY: LAPTOP, KOMPUTER, DRUKARKA INNE:
ELEKTRONARZĘDZIA, TV, KONSOLA DO GIER, RADIO,
SPRZĘT MUZYCZNY, PIEC DO CO

MATERIAŁ: ALUMINIUM

TEMPERATURA PRACY: -10°C ~ +50°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -30°C ~ +70°C

INFORMACJE DODATKOWE: NIE ZAKRYWAJ OTWORÓW

WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA PAMIĘTAJ O
PRAWIDŁOWYM PODŁĄCZENIU PRZEWODÓW I
POLARYZACJI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO ! FUNKCJA
MIĘKKIEGO STARTU

WYMIARY (G/D X SZ X W): 135 X 290 X 80 MM

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 1 X PRZETWORNICA 2 X
BEZPIECZNIK 1 X ZESTAW PRZEWODÓW 1 X KLUCZ DO
MONTAŻU PRZEWODÓW 1 X KARTA GWARANCYJNA 1 X
INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 180

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 355

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 90

WAGA NETTO [KG]: 1.758

WAGA BRUTTO [KG]: 2.130

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

TRZY FUNKCJE W JEDNYM URZĄDZENIU



PRZETWORNICA MARKI QOLTEC TO POŁĄCZENIE FUNKCJI :

- **PRZETWORNICY NAPIĘCIA 12 V NA 230 V**, PO PODŁĄCZENIU AKUMULATORA PRZETWORNICA POBIERA POTRZEBNĄ ENERGIĘ DO ZASILANIA PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA,
- **ŁADOWARKI AKUMULATORÓW**, PO PODŁĄCZENIU DO SIECI, URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE PRZECHODZI W TRYB ŁADOWANIA AKUMULATORA,
- **ZASILACZA UPS**, W MOMENCIE WYKRYCIA ZANIKU ZASILANIA Z SIECI URZĄDZENIE PRZECHODZI W TRYB ZASILANIA AWARYJNEGO, KORZYSTAJĄC Z ENERGII ZGROMADZONEJ W AKUMULATORZE DO MOMENTU POJAWIENIA SIĘ NAPIĘCIA W SIECI.

PRZETWORNICA MOŻE JEDNOCZEŚNIE ŁADOWAĆ AKUMULATOR I ZASILAĆ PODŁĄCZONE URZĄDZENIA.

PRZETWORNICA NAPIĘCIA CZYLI MOBILNA ENERGIA W CZYSTYM WYDANIU



PRZETWORNICA MARKI QOLTEC TO **CZYSTY SINUS**, WYTWARZA PRĄD TAKI SAM **JAK W GNIAZDKU 230V**, ZAPEWNIĄC BEZPIECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ . ŚWIETNIE SPRAWDZI SIĘ ZARÓWNO **PODCZAS PRZERW W DOSTAWACH PRĄDU** , JAK I **PODCZAS PODRÓŻY**, GDY NIE MAMY DOSTĘPU DO GNIAZDKA.

WYBIERAJĄC ODPOWIEDNIĄ PRZETWORNICĘ WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA **NAPIĘCIE AKUMULATORA, KTÓRE MUSI BYĆ ZGODNE Z PODANYM NA PRZETWORNICY** BY ZAPEWNIĆ NASZYM SPRZĘTOM ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY. ISTOTNA JEST RÓWNIEŻ **IŁOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ** NP. PODŁĄCZAJĄC LAPTOP I DRUKARKĘ, MOC OBU URZĄDZEŃ NALEŻY **ZSUMOWAĆ**. PAMIĘTAJMY, ŻE POBIERANA MOC JAKĄ POTRZEBUJE PODŁĄCZONE URZĄDZENIE NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI **85% MOCY ZNAMIONOWEJ PRZETWORNICY**.

NIE TRĄĆ ENERGII W PODRÓŻY



PRODUKT IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ JAKO ŹRÓDŁO ENERGII W **KAMPERACH CZY PRZYCZEPACH PODCZAS WYJAZDÓW RODZINNYCH**. PLANUJESZ DŁUŻSZE WAKACJE NA POLU NAMIOTOWYM LUB NAD JEZIOREM I SZUKASZ SPOSOBU BY PODŁĄCZYĆ LAPTOPA LUB PODŁADOWAĆ TELEFON NA JACHCIE ? WARTO SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ. DZIĘKI PRZETWORNICY MARKI QOLTEC BĘDZIESZ MÓGŁ **ZASILIĆ SVOJE URZĄDZENIA W KAŻDYM MIEJSCU I CIESZYĆ SIĘ WYGODĄ I KOMFORTEM**. PRZETWORNICA NAPIĘCIA BĘDZIE IDEALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII DLA **POSIADACZY JACHTÓW I ŁODZI**. TO INTELIGENTNE URZĄDZENIE POZWOLI CI NA ZASILANIE SPRZĘTU PODCZAS DŁUGICH WYPRAW POZA DOMEM, **POSIADA PORT USB ORAZ GNIAZDA SIECIOWE**, DO KTÓRYCH MOŻNA PODPIĄĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. BEZ ŻADNYCH PRZESZKÓD MOŻESZ **NAŁADOWAĆ TELEFON, LAPTOPA LUB PODŁĄCZYĆ INNE URZĄDZENIE, KTÓREGO MOC NIE PRZEKRACZA MOCY PRZETWORNICY, CO WIĘCEJ JEDNOCZEŚNIE MOŻESZ ŁADOWAĆ AKUMULATOR**. URZĄDZENIA O **MOCY DO 150W** TAKIE JAK SMARTFON CZY LAPTOP PODCZAS PODRÓŻY MOGĄ BYĆ ZASILANE ENERGIĄ POBRANĄ Z GNIAZDA ZAPALNICZKI.



W ZALEŻNOŚCI OD MOCY POBIERANEJ PRZEZ URZĄDZENIE **PRZETWORNICA 300W MOŻE ZASILIĆ :**

SPRZĘT RTV : TV, KONSOLA DO GIER, SPRZĘT MUZYCZNY, RADIO,

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO : LODÓWKA, ZAMRAŻARKA

SPRZĘT BIUROWY : KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY,

INNE: ELEKTRONARZĘDZIA NP. WIERTARKA



PRZETWORNICA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UŻYWANA NIE TYLKO W PODRÓŻY, ALE RÓWNIEŻ **JAKO AWARYJNE ŹRÓDŁO ENERGII NP. PODTRZYMANIE PIECA CO LUB DO ZASILANIA SPRZĘTÓW JAKO ZASILACZ UPS PODCZAS CHWILOWEGO BRAKU ZASILANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ.**

WYTRZYMAŁA I LEKKA OBUDOWA



OBUDOWA ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA Z **WYSOKIEJ JAKOŚCI ALUMINIUM ODPORNEJ NA WSTRZĄSY I USZKODZENIA MECHANICZNE**. TO IDEALNY WYBÓR DLA OSÓB LUBIĄCYCH DŁUGIE PODRÓŻE. DZIĘKI PRZETWORNICY Z WBUDOWANYM GNIAZDEM SIECIOWYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PRAWIE KAŻDEGO URZĄDZENIA WYMAGAJĄCEGO PODŁĄCZENIA DO GNIAZDKA. DODATKOWO PRODUKT **POSIADA PORT USB** DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH I **WENTYLATOR DBAJĄCY O ODPOWIEDNIE CHŁODZENIE**.

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



PRODUKT WYPOSAŻONY W **SZEREG ZABEZPIECZEŃ**, KTÓRE GWARANTUJĄ **PEŁNĄ OCHRONĘ** DLA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ. DODATKOWO ZESTAW ZAWIERA **ZAPASOWY BEZPIECZNIK** BY ZAPEWNIĆ JAK NAJDŁUŻSZE DZIAŁANIE SPRZĘTU.

PRZETWORNICA POSIADA :

ZABEZPIECZENIE UVP - CHRONI URZĄDZENIA PRZED ZBYT NISKIM NAPIĘCIEM NA WYJŚCIU, KTÓRE MA WPŁYW NA STABILNOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE SCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZECIWWZWARCIOWE,

ZABEZPIECZENIE OVP - TO OCHRONA PRZED ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIEM WYJŚCIOWYM I USZKODZENIEM PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE OCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT WYSOKIM PRĄDEM NA LINII,

ZABEZPIECZENIE OTP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.

PRODUKT OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIAZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.**