



QOLTEC PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA MONOLITH| 350W | 300WH | USB | LCD | CZYSTY SINUS

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 50179

KOD EAN: 5901878501796

PRODUCENT: QOLTEC

WEJŚCIE DC: 16-24V | 1-5A | 5.5X2.1 PANEL SOLARNY

WYJŚCIE AC: 220V ± 10%

MOC WYJŚCIOWA: 350W

SZCZYTOWA MOC WYJŚCIOWA: 700W

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEKROCZENIEM

MAKSYMALNEJ MOCY: 400W

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50~60 HZ

WBUDOWANA BATERIA: AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 18650 (OGNIWO CYLINDRYCZNE)

POJEMNOŚĆ BATERII: 2600MAH/3.7V CAŁKOWITA

POJEMNOŚĆ 124800MAH ZASILANIE BATERYJNE : 27AH/11.1V (300WH)

IŁOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA: POWYŻEJ 1000

CZAS ŁADOWANIA: 8-10 GODZIN OD 0%-100% Z

AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM

ZASILACZ: 20V/5A | ZASILACZ Z WTYCZKĄ 5.5X2.1

WYŚWIETLACZ: LCD

USB: 2 X USB QC 3.0 , 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | MAX

18W USB TYP C (PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | MAX 18W)

USB TYP C (PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A| MAX 60W)

WYJŚCIE DC: 2 X WTYCZKA 5.5 X 2.1 (12V/13A) 1 X

GNIAZDO ZAPALNICZKI (12V/13A -150W MAX)

WSPOMAGANIE ROZRUCHU: BRAK

POBÓR PRĄDU: <10W

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: LATARKA LED

CHŁODZENIE: 2 X WENTYLATOR

GŁOŚNOŚĆ: DO 60 DB (W ZALEŻNOŚCI OD OBCIĄŻENIA)

ZABEZPIECZENIA: - PRZECIWZWARCIOWE -

NADNAPIĘCIOWE - NADPRĄDOWE - PRZECIW

PRZECIĄŻENIOWE - PRZED NISKIM NAPIĘCIEM -

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM : $\geq 85^{\circ}\text{C}$

ZASTOSOWANIE: SPRZĘT RTV : TV, LAPTOP, PROJEKTOR,
TELEFON, SPRZĘT AGD : LODÓWKA TURYSTYCZNA,
SOKOWIRÓWKA ELEKTRONARZĘDZIA ROWER
ELEKTRYCZNY GRZEJNIK ELEKTRYCZNY DRON
OŚWIETLENIE LED

TEMPERATURA PRACY: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

INFORMACJE DODATKOWE: BMS

UWAGI: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI
OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM
JEŻELI URZĄDZENIE NIE BĘDZIE UŻYWANE PRZEZ
DŁUŻSZY CZAS , WBUDOWANA BATERIA ROZŁADUJE SIĘ.
ZALECAMY ABY ŁADOWAĆ BATERIĘ CO 6 MIESIĘCY.

WYMIARY (G/D X SZ X W): 163 X 240 X 176 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 X BANK ENERGII 1 X

ZASILACZ 1X INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 X KARTA

GWARANCYJNA

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 215

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 295

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 240

WAGA NETTO [KG]: 4.300

WAGA BRUTTO [KG]: 4.700

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

TWÓJ MOBILNY BANK ENERGII



PRZENOŚNY BANK ENERGII MONOLITH **ZAPEWNI CI NIEZAWODNE ZASILANIE W KAŻDYM MIEJSCU I CZASIE.** TO PRZENOŚNE ŹRÓDŁO PRĄDU JEST ODPOWIEDZIĄ NA ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ Z ZEWNĄTRZ. STACJA DZIĘKI NIEWIELKIM ROZMIAROM **SPRAWDZI SIĘ PODCZAS KAŻDEJ WYPRAWY RODZINNEJ, NA POLU NAMIOTOWYM, W KAMPERZE, NA ŁODZI, ALE RÓWNIEŻ JAKO AWARYJNE ŹRÓDŁO ZASILANIA W DOMU, PODCZAS PRZERW W DOSTAWIE PRĄDU.**

PRODUKT WART TWOJEJ UWAGI



STACJA ZASILANIA BEZ PROBLEMU **NAŁADUJE WIĘKSZOŚĆ URZĄDZEŃ** DOSTĘPNYCH NA RYNKU TAKICH JAK : SMARTFON, TABLET, LAPTOP, APARAT CYFROWY, SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE. POMIMO NIEWIELKICH ROZMIARÓW MA WBUDOWANĄ FUNKCJĘ UPS.

PONADTO STACJĘ WYRÓŻNIA :

- ŁATWA OBSŁUGA URZĄDZENIA,
- WBUDOWANA PRZETWORNICA ODPOWIEDZIALNA ZA ZMIANĘ PRĄDU STAŁEGO NA PRZEMIENNY,
- **SZYBKIE ŁADOWANIE** URZĄDZENIA, STACJA ZOSTAŁA WYPOSAŻONA W FUNKCJĘ **POWER DELIVERY**,
- PRZENOŚNY BANK ENERGII **MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ UPS** JAKO AWARYJNE ŹRÓDŁO ZASILANIA, GDY NIE MAMY DOSTĘPU DO SIECI,
- **FUNKCJA LATARKI Z TRYBEM SOS**,
- WYPOSAŻONY W **WYŚWIETLACZ LCD**, INFORMUJĄCY O PRACY URZĄDZENIA, POSTĘPIE ŁADOWANIA, POZIOMIE BATERII, STANIE FALOWNIKA,
- **CZYSTA SINUSOIDA**,
- POSIADA **2 GNIAZDA USB QC**, **2 GNIAZDA USB TYP C Z FUNKCJĄ POWER DELIVERY** O MOCY MAKSYMALNEJ 18W I 60W ORAZ **2 GNIAZDA DC O MAKSYMALNEJ MOCY 150W** I JEDNO GNIAZDO ZAPALNICZKI,
- LEKKA I PORĘCZNA, **POSIADA WYGODNY UCHWYT** DO PRZENOSZENIA URZĄDZENIA,
- STACJA MOŻE **JEDNOCZEŚNIE SIĘ ŁADOWAĆ I ZASILAĆ INNE URZĄDZENIE**,
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA **PANELU SOLARNEGO**.

TRZY MOŻLIWOŚCI ŁADOWANIA



PRODUKT POSIADA KILKA PORTÓW WEJŚCIOWYCH, CO UMOŻLIWIA ŁADOWANIE STACJI, WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE

ŹRÓDŁA ENERGII.

STACJA POSIADA **3 MOŻLIWOŚCI** ŁADOWANIA BATERII :

- ŁADOWANIE BEZPOŚREDNIO **Z SIECI ELEKTRYCZNEJ 230V**, POPRZECZ DOŁĄCZONY ZASILACZ - UMOŻLIWIA ZGROMADZENIE WIĘKSZEGO ZAPASU ENERGII,
- ŁADOWANIE **ZE ŹRÓDŁA PRĄDU STAŁEGO**, SZCZEGÓLNIE POMOCNA OPCJA PODCZAS JAZDY SAMOCHODEM, GDY JESTEŚMY W TRASIE I CHCEMY ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS,
- MOŻLIWE PODPIĘCIE DO **PANELU SOLARNEGO**, WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ STACJĘ I KORZYSTAĆ Z ENERGII SŁONECZNEJ.

CZYSTA ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU



MOŻESZ PODŁĄCZYĆ DO URZĄDZENIA **PANEL SOLARNY** I **ZYSKAĆ NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO CZYSTEJ ENERGII SŁONECZNEJ** ZUPEŁNIE ZA DARMO. ABY ZGROMADZIĆ JAK NAJWIĘKSZĄ IŁOŚĆ ENERGII WYSTARCZY UMIEŚCIĆ PANELE W MIEJSCU, ODPOWIEDNIO NAŚLONECZNIONYM. Z KOLEI KUPUJĄC PANEL SOLARNY, ZALECAMY UWZGLĘDNIĆ JEGO MOC. PAMIĘTAJMY, ŻE IM WYŻSZA MOC, TYM SZYBCIEJ NAŁADUJE ON STACJĘ ZASILANIA.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



PRODUKT WYPOSAŻONY W **SZEREG ZABEZPIECZEŃ**, KTÓRE GWARANTUJĄ **PEŁNĄ OCHRONĘ** DLA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ.

STACJA ZASILANIA POSIADA :

ZABEZPIECZENIE UVP - CHRONI URZĄDZENIA PRZED ZBYT NISKIM NAPIĘCIEM NA WYJŚCIU, KTÓRE MA WPŁYW NA STABILNOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,
ZABEZPIECZENIE SCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE,
ZABEZPIECZENIE OVP - TO OCHRONA PRZED ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIEM WYJŚCIOWYM I USZKODZENIEM PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,
ZABEZPIECZENIE OCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT WYSOKIM PRĄDEM NA LINII,
ZABEZPIECZENIE OTP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. PRODUKT OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.