



QOLTEC BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 1D 2D | 2.4GHZ

CENA: -,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 50856

KOD EAN: 5901878508566

PRODUCENT: QOLTEC

TYP SKANERA: BEZPRZEWODOWY, PRZEWODOWY

RODZAJ SKANOWANIA: LASER

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: DC 5V $\pm$ 5%

SZYBKOŚĆ SKANOWANIA: 200 SKANÓW/ SEKUNDĘ

RODZAJ ODCZYTYWANYCH KODÓW: 1D 2D

TRYB SKANOWANIA: RĘCZNY, CIĄGŁE SKANOWANIE

KĄT SKANOWANIA: OBRÓT O 360° | W POZIOMIE 42° | W
PIONIE 37°

CZAS ŁADOWANIA: 8H

PROCESOR: 32-BIT ARM MCU

KONTRAST WYDRUKÓW: $\geq$ 25%

INTERFEJS: USB; 2.4G

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: CZERWONA DIODA LED (KROPKA)

CELOWNICZA + BIAŁE OŚWIETLENIE LED

BEZPIECZNY UPADEK: 1.5 M

ROZDZIELCZOŚĆ: $\geq$ 5MIL

PAMIĘĆ: 512 KB

CZAS PRACY: ~40H

ZASIĘG: 70 - 100 M (NA OTWARTEJ PRZESTRZENI)

OBSŁUGIWANE SYSTEMY: LINUX, ANDROID, WINDOWS
XP, 7, 8, 10, MAC

SYGNALIZACJA: DŹWIĘKOWA

STOPIEŃ OCHRONY: IP45

ZASTOSOWANIE: LOGISTYKA MAGAZYNY HANDEL

BIBLIOTEKI LOTNISKA MONITOROWANIE LEKÓW I

MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

DŁUGOŚĆ KABLA: ~1.55M

JĘZYKI: ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISPANŃSKI, FRANCUSKI,
HOLENDERSKI, WŁOCHY (WŁOSKI 142)

MATERIAŁ: ABS+PC+TPE

KOLOR: CZARNY, ŻÓŁTY

INFORMACJE DODATKOWE: WBUDOWANA BATERIA
LITOWA 2000MA 3.7V OCHRONA PRZED

WYŁADOWANIAM I ELEKTROSTATYCZNYMI: 15KV

TEMPERATURA PRACY: 0°C ~ +50°C

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRACY: 20% DO 85% (BEZ KONDENSACJI)

WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY: 20% DO 85% (BEZ KONDENSACJI)

WYMIARY (G/D X SZ X W): 100 X 62 X 170 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 X BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 2D 1 X ADAPTER USB 1 X KABEL USB 1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 X KARTA GWARANCJI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 127

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 210

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 92

WAGA NETTO [KG]: 0.203

WAGA BRUTTO [KG]: 0.324

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

ODCZYT KODÓW: 1D : CODE25-INTERLEAVED, CODE25-STANDARD, CODE25-MATRI, RSS-14, CODE39-REGULAR, CODE39-FULLASCII, CODE93-REGULAR, CODE93-FULLASCII, CODE128 CODE11, UPCE0/E1, EAN/GSL/UCC-128AUTO, CODABAR, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8 , CHINAP

GŁĘBOKOŚĆ SKANOWANIA: CODE39 5.83MIL □15 BYTES□□ 6CM - 12CM CODE39 7.50MIL □15 BYTES□□ 6CM - 12CM CODE128 5.83MIL □16 BYTES□□ 5CM - 12CM CODE128 7.50MIL □16 BYTES□□ 7CM - 13CM CODE QR 10.83MIL □8 BYTES□□ 3CM - 11CM CODE QR 12.50MIL □8 BYTES□□ 2CM - 20CM DATA MATRIX 10.83MIL □8

OPIS PRZEDMIOTU

SKANUJ Z ŁATWOŚCIĄ - WYSOKA JAKOŚĆ W POŁĄCZENIU Z FUNKCJONALNOŚCIĄ



BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH MARKI QOLTEC JEST SZYBKI, DOKŁADNY I NIEZWYKLE ŁATWY W UŻYCIU. PONADTO CZYTNIK JEST **KOMPATYBILNY Z WIELOMA URZĄDZENIAMI I STANDARDAMI**. NIEZALEŻNIE CZY CHCESZ ZESKANOWAĆ **KOD 1D CZY 2D** NASZ SKANER SOBIE PORADZI, **WYSTARCZY PRZYŁOŻYĆ PRODUKT** - JEDNO KLIKNIĘCIE POTWIERDZI ODCZYT INFORMACJI ZAKODOWANEJ W KODZIE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A **SPECJALNIE DLA CIEBIE STWORZYMY INDYWIDUALNY KOD KRESKOWY WEDŁUG TWOICH WYTYCZNYCH**, BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT.

PRECYZYJNY ODCZYT KODÓW 1D I 2D



DZIĘKI URZĄDZENIOM TAKIM JAK **CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH MARKI QOLTEC** PRACA NAWET NAJWIĘKSZYCH MAGAZYNÓW CZY PUNKTÓW LOGISTYCZNYCH JEST SZYBKA I ŁATWA. **CZYTNIKI STOSOWANE SĄ W SKLEPACH, APTEKACH, PUNKTACH LOGISTYCZNYCH, LOTNISKACH, BIBLIOTEKACH, BIURACH, URZĘDACH, SIŁOWNIACH** I WIELU INNYCH MIEJSCACH, KTÓRE ODWIEDZASZ KAŻDEGO DNIA. NASZ CZYTNIK SPRAWDZI SIĘ DOSKONAŁE W KAŻDYM Z TYCH MIEJSC. URZĄDZENIE GWARANTUJE:

- ODCZYT KODÓW **1D ORAZ 2D**,
- WYDAJNĄ PRACĘ Z PRĘDKOŚCIĄ **200 SKANÓW NA SEKUNDĘ**,
- **SKANOWANIE KODÓW POD RÓŻNYMI KĄTAMI**,
- CZAS PRACY NA BATERII ~40H,
- ODPORNOŚĆ NA UPADKI Z WYSOKOŚCI DO 1.5M,
- PEWNOŚĆ, ŻE KOD ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO ODCZYTANY DZIĘKI **SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ**

PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA - NOWOCZESNY DESIGN



WYSOKA JAKOŚĆ NASZYCH CZYTNIKÓW JEST EFEKTEM PRZEMYŚLANEGO PROJEKTOWANIA W OPARCIU O NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY DZIAŁANIA TYCH URZĄDZEŃ. DOSKONAŁE ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, W JAKI SPOSÓB SĄ WYKORZYSTYWANE I CZEGO SIĘ OD NICH OCZEKUJE, WIĘC ABY SPROSTAĆ NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYM WARUNKOM PRACY OKREŚLAMY NOWY STANDARD USPRAWNIANIA PROCESÓW ROBOCZYCH:

- INTERFEJS **PLUG&PLAY** - BEZ INSTALACJI DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA,
- **KABEL O DŁUGOŚCI 155CM**,
- **WTYCZKA USB** - TO MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO PC, LAPTOPA, DZIĘKI CZEMU CZYTNIK MOŻE PRACOWAĆ 24H/DOBĘ,
- **KOMPATYBILNY Z WINDOWS/MAC OS, LINUX, ANDROID**,
- ERGONOMICZNY KSZTAŁT - UŁATWIA PRACĘ Z CZYTNIKIEM
- **NOWOCZESNY DESIGN**

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ** OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.